



GWA 8000 I-HE



Gruppo elettrogeno monofase 230/50Hz.
Potenza 7 kVA. Motore a benzina Honda GX 390.

*7 kVA single-phase 230V/50Hz generating set.
Honda GX 390 gasoline engine.*

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRESTAZIONI		PERFORMANCES
Alternatore	Sincrono 2 poli / <i>2-poles Synchronous</i>	Alternator
Potenza monofase 230V/50Hz	7 kVA cosfi 0,8	230V/50Hz single-phase power
MOTORE		ENGINE
Tipo	Honda GX 390 OHV benzina / <i>gasoline</i>	Type
Cilindrata / Cilindri	390 cc / 1	Displacement/Cylinders
Potenza / Giri motore	13 HP / 3000	Power / RPM
Raffreddamento / Avviamento	Aria forzata / Manuale a strappo <i>Forced air / Recoil starter</i>	Cooling / Starting
Capacità serbatoio	6.5 l	Tank capacity
Protezione Motore	Si – insufficiente livello olio <i>Yes – low oil level</i>	Engine protection
ALTRE CARATTERISTICHE		OTHER CHARACTERISTICS
Classe d'isolamento / Grado di protezione	H / IP 23	Insulation class / Protection degree
Potenza acustica	LWA 97	Acoustic level
Dimensioni / Peso	730 x 480 x 520 mm / 80 Kg	Dimensions / Weight

ACCESSORI		ACCESSORIES
Di serie	Oil Alert	Standard equipment
A richiesta	<i>Trolley, 2 ruote e maniglie</i>	On request